

راهنمای ماشین لباسشویی هاردستون (مدل‌های W003 – W008)

توضیحات	کد خطا
تراز نشدن آب مخزن راه حل: دریچه ورودی آب-تا شدن یا گرفتگی لوله هوا	E10
خیلی زیاد شدن آب مخزن راه حل: شیر برقی و برد PC اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات و یا آب شمار - خرابی از مدار برد دستگاه	E11
لبریز شدن آب مخزن راه حل: شیر برقی اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه	E12
اتصال به پمپ تخلیه راه حل: پمپ و سیم های رابط این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی از پمپ تخلیه و سیم های ارتباطی - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد	E20
زمان اضافی در تخلیه راه حل: پمپ و شلنگ پمپ - جسمی در داخل پمپ یا فیلتر است مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد	E21
درب قفل نیست راه حل: قرارگرفتن قلاب در میکروسوییچ درب دستگاه باز می باشد - ممکن است خرابی از میکروسوییچ باشد	E30
قفل درب باز نمی شود راه حل: قفل درب مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E31
خرابی سنسور آب راه حل: سنسور آب - مشکل این خطا سنسور دما می باشد - نکاتی که باید بررسی شود - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از سنسور دما باشد	E33

توضیحات	کد خطا
اتصال یا شکستگی سنسور المنت راه حل: سنسور المنت	E34
کم نشان دادن دما راه حل: سنسور المنت - خطای کم نشان دادن دمای آب - خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور	E35
کار نکردن E2prom راه حل: برد PC مشکل از خرابی مدار برد می باشد - عمل نکردن E2PROM برد PC	E40
خطا در اتصال E2prom راه حل: برد PC مشکل از خرابی مدار برد می باشد - عمل نکردن E2PROM برد PC	E41
محافظ بالا رفتن ولتاژ شهر راه حل: بعد از نرمال شدن برق شهر تست شود - علت ارور بالا رفتن ولتاژ برق شهری - ممکن است مدار برد آسیب دیده باشد	E50
موتور کار نمی کند راه حل: موتور و برد PC مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد	E60
نبود سیگنال سرعت راه حل: سر سیمهای اتصال کنترل دور موتور - اشکال این ارور سرعت موتور در سه دقیقی بدون هیچ سیگنالی بیش از 0 شده است - ممکن است خرابی از تاخو باشد - خرابی از مدار برد الکترونیک	E61
غیر عادی بودن دور موتور راه حل: تراپاک روی برد PC علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد تراپاک PC	E62
خرابی کلیدها راه حل: کلیدها و شاسی ها - مشکل از برد پنل کلیدها	E70
خرابی PC راه حل: قسمت پر و گرم برد PC این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرم PC	EC

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است